

# Rauchmelder 9-24 Volt 500IDO

**INDEXA®**

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 9-24V DC  
zum Anschluss an eine Zentrale  
nach EN54 sowie auch an RZ03

**Betriebstemperatur:** -10 bis 55°  
C

**Abmessungen:** Ø 118 x 42mm

- Foto-elektronischer Rauchmelder nach EN54-7
- Mit integrierter Sirene nach EN14604: 85 dB(A)/3m
- 12-24V DC Ansteuerung der Sirene durch die Zentrale
- Alarmmeldung durch erhöhte Stromaufnahme bzw. Optokoppler-Schaltung auf Masse
- LED signalisiert Alarmspeicherung bis ein manueller Reset erfolgt
- Automatischer Selbsttest, manueller Test mittels Prüfaerosol
- Inkl. separatem Anschlusssockel für bequeme Montage
- Parallelanschluss an die Zentrale über abgeschirmtes Brandmelder-Kabel mit mind. 4 Adern



---

**500IDO**

**Art.Nr. 12018**

---