

System 9000 Funk-Öffnungsmelder 9001ME

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 2 x Lithiumbatterie CR2354 3V (mitgeliefert)

Funkfrequenz: 868 MHz

Betriebstemperatur: -10 bis +40°C

Abmessungen: 25 x 192 x 9mm

- Der Funk-Öffnungsmelder wird in den Rahmen eines Fensters oder einer Tür eingebaut und ist somit nicht sichtbar bei geschlossenem Fenster
- Passend für Fenster (Eurostandard) aus Kunststoff
- Der eingebaute Reed-Kontakt reagiert auf die Entfernung des beigefügten Ringmagnets (9 x 3mm)
- Sabotagegesichert
- Belegt eine Adresse im System 9000



9001ME

Art.Nr. 35622