

# Verdrahtete Außensirene OS365A

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Stromversorgung:** 10-15V DC (max. 50mA) von der Zentrale, Notstrom-Akku (4,8 V, 1800 mAh)

**Laustärke Lautsprecher:** 110 dB/1m

**Gehäusematerial:** ABS

**Schutzart:** IP34D

**Abmessungen:** 159 x 79 x 232mm

- Drahtgebundene Außensirene mit LED-Blitzlicht
- Dient zur akustischen und visuellen Alarmanzeige im Außenbereich
- Verfügt über eine Sabotagesicherung gegen Abreißen, Aufschrauben oder Kabeldurchtrennung sowie einen NiCad Notstromakku
- Geringe Stromaufnahme von der Zentrale durch Notstromakku; so löst sie selbst dann aus, wenn das Kabel zur Zentrale getrennt wird
- Verdrahtung mittels 2 bis 5 Adern (je nach Funktion/ Zentrale)
- Bestätigungssignal bei Scharf-/ Unscharfschaltung der Zentrale



OS365A

Art.Nr. 36208