

RXCam View App-Kurzanleitung Android/iOS

Änderungen vorbehalten
www.indax.de 2020/11/04

Erstinbetriebnahme

1. Schließen Sie einen Monitor an den Recorder an
2. Verbinden Sie den Recorder per LAN mit dem Router



In der Menüleiste wird der Netzwerkstatus angezeigt. Das Netzwerk muss mit dem Internet verbunden sein

- Internetverbindung
- lokale Verbindung
- keine Verbindung

Im PLAYSTORE/APPSTORE die App RXCamView

1. suchen
2. installieren

Datenschutzerklärung
Ihre Privatsphäre und Sicherheit ist für uns das oberste Gebot. Wir haben unsere Datenschutzerklärung erstellt, um

Datenschutzerklärung über "Zustimmen" annehmen

personenbezogene Daten sammeln und verwenden ("Persönliche Informationen"). Das RXCamView-Team hat ein hoch entwickeltes und benutzerfreundliches Video-Home-Überwachungssystem über Ihr Smartphone erstellt. Wir werden keine persönlichen Daten von Ihnen anfordern, es sei denn

Ablehnen Zustimmung

Hinweis: Das Hilfemenü, welches beim ersten Öffnen der verschiedenen Seiten angezeigt wird, kann mit "OK" beendet werden

Auf "+" tippen

"IPC/NVR/DVR" auswählen

Im Recordermenü in der Menüleiste auf ⓘ klicken

QR-Code aus Menü oder von Recorderunter- bzw. Oberseite scannen

Alternativ: "Online Suche" (im lokalen Netzwerk suchen) oder "Manuelles Hinzufügen"

Recorder Passwort eingeben

Auf "Ja, Speichern" tippen

Bei lokaler Verbindung IP-Adresse eingeben*

Informationen bear...

IP-Adresse: RSV1904022596244
Medienanschluss: 9000
Benutzername: admin
Passwort: []

*Entfernen Sie in diesem Fall den Haken bei "DHCP" im Recordermenü unter [Netzwerk - Allgemein], damit sich die IP-Adresse nicht mehr ändert

Name kann individuell geändert werden

Verbunden = Erfolgreich verbunden

Gerät bearbeiten

Gerät löschen

Livebild öffnen

Kamerabilder werden angezeigt

Livebild

▶ tippen, um Livebild Akku-Kamera zu aktivieren

Auf die gewünschte Kamera tippen, um die Live-Wiedergabe zu öffnen

Durch Drehen des Smartphones/ Tablets können die Bilder im Querformat dargestellt werden

PTZ Menü öffnen (Durch Tippen auf und IRIS öffnet sich das OSD Menü)

Wiedergabe öffnen

Ändern des Wiedergabestreams

Wiedergabe öffnen

Symbol gedrückt halten, um zu sprechen

Schnappschuss erstellen

Videoaufnahme auf Smartphone starten/beenden

Display-Einstellungen/ Layout anpassen

Durch doppeltes Tippen auf ein Bild wird dieses im Vollbild dargestellt. Durch einfaches Tippen auf das Vollbild werden oben rechts Symbole angezeigt

Beispiel: DR200

Sprachfunktion aktivieren

Ton an/aus (nur DR200)

Symbol gedrückt halten, um zu sprechen

Beispiel: DVR

Wiedergabe öffnen

Ändern des Wiedergabestreams

Schnappschuss erstellen

Videoaufnahme auf Smartphone starten/beenden

Display-Einstellungen/ Layout anpassen

Wiedergabe

Datum wählen (Tage mit Aufnahmen sind mit rotem Punkt gekennzeichnet) Zum Monatswechsel nach rechts/links wischen

Schnappschuss erstellen

Ton an/aus (nur DR200)

Zu Geräteliste wechseln

Aufnahmen nach Aufnahmeart filtern

Videoaufnahme auf Smartphone starten/beenden

Farbe in der Leiste zeigt Aufnahmeart:

Normal (Daueraufnahme oder manuell)

Bewegung

IO

Smart

PIR

Tippen Sie auf ⓘ um das Appmenü zu öffnen

Recordereinstellungen

App-Einstellungen

Screenshots/Mitschnitte abrufen

App-Anleitung

App-Version

Geräte bearbeiten, löschen, neu hinzufügen, Livebild starten

Push-Benachrichtigungseinstellungen**

** ab Android 8 muss in den Telefon-einstellungen die "Akkuoptimierung" für die App eventuell ausgeschaltet werden, damit Push-Nachrichten gesendet werden