

Neue Firmware-Version verfügbar

Für den Download und das Speichern der Firmware-Datei muss eine microSD-Karte eingesetzt werden (in der Türsprechstelle ist diese werkseitig bereits eingesetzt).

Achtung: Bitte sichern Sie vor dem Upgrade die Einstellungen der Innenstation und der Türsprechstelle wie folgt:

- **Innenstation:** Tippen Sie auf [Einstellungen - Errichter - Werkseinst.&Backup - Backup - Neues Backup], um ein Backup Ihrer Einstellungen zu speichern.
Nach dem Upgrade können Sie über [Einstellungen - Errichter - Werkseinst.&Backup - Sicherung von Backup] die vorher erstellte Backup-Datei auswählen und alle Einstellungen wieder einspielen.
- **Türsprechstelle:** Tippen Sie auf [Einstellungen - Wiederherst.&Backup - Backup - Neues Backup], um ein Backup Ihrer Einstellungen zu speichern.
Nach dem Upgrade können Sie über [Einstellungen - Wiederherst.&Backup - Sicherung von Backup] die vorher erstellte Backup-Datei auswählen und alle Einstellungen wieder einspielen (Ausnahme: unter "Parameter" die Einstellungen [A(V) Einstellung - Aufputz], sowie unter "Weitere" Ext. Türkamera, Helligkeit, Tastentöne und Bild manuell abrufen).

IP220TA/TU

Bitte führen Sie das Upgrade nach Anschluss der Türsprechstelle bei bestehender Internetverbindung im Errichtermenü über [Einstellungen - Upgrade] durch.

- Geben Sie hierzu Folgendes ein:
Server 47.91.88.33
Download Code: 985006

Upgrade	
Server	Server [47.91.88.33]
Download Code	985006
Prüfen	

- Tippen Sie dann auf "Prüfen".
- Wenn das Upgrade gefunden wurde, tippen Sie auf "Installieren". Die Installation dauert einige Minuten. Nach erfolgreichem Upgrade startet die Türsprechstelle neu.

IP220M1

Bitte führen Sie das Upgrade nach Anschluss des Monitors bei bestehender Internetverbindung über [Einstellungen - Errichter - Upgrade] durch.

- Geben Sie hierzu Folgendes ein:
Server 47.91.88.33
Download Code: 947107

Upgrade	
IP Adresse	Server [47.91.88.33]
Mon_Info	Download Code 947107
Parameter	
Upgrade	
Andere änd.	Prüfen

- Tippen Sie dann auf "Prüfen".
- Sobald das Upgrade gefunden wurde, tippen Sie auf "Installieren". Die Installation dauert einige Minuten. Nach erfolgreichem Upgrade ("Install. Erfolg" wird angezeigt) startet der Monitor automatisch neu.