

# AKKU-DVT67M

Optionaler Akku für Innenstation DVT67M. Ermöglicht flexiblen Einsatz des Monitors. Aufladung über Netzgerät der Innenstation.

## Technische Daten

Lithium Akku: 3,7V, 2500mAh

Akku-Leistungsabfall: ca. 20% nach 300 Ladezyklen

Ladespannung: über Netzgerät Monitor DVT67M

Ladezeit: ca. 6 Stunden

Bereitschaftszeit: bis zu 18 Stunden ohne Netzgerät (mit neuem Akku)

Gesprächszeit: bis zu ca. 2-3 Stunden ohne Netzgerät (mit neuem Akku)

Betriebstemperatur:  $+ -0^{\circ}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$

Abmessungen: 68 x 52 x 6 mm



## Sicherheitshinweise

- Batterie nicht quetschen, zerlegen, zerstechen oder anderweitig beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Batterien/Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Es besteht Lebensgefahr durch Explosion!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Betreiben Sie die Geräte ausschließlich mit den angegebenen Batterie-/Akkutypen.
- Achtung! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln des Lithium-Akkus. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer die Batterien.
- Setzen Sie die Geräte und die Batterien/Akkus nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!



Batterien können nach dem Gebrauch unentgeltlich an den Verkaufsstellen oder bei Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb zurückgegeben werden. Zur Rückgabe von Altbatterien sind Sie als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht zulässig.

Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
Deutschland  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de)  
2020/07/22

Änderungen vorbehalten